

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [kta@nt-rt.ru](mailto:kta@nt-rt.ru) | <http://krasmet.nt-rt.ru>

## Светильник головной СМГ 1.03



Светильник головной СМГ.1.03 предназначен для освещения рабочего места в выработках шахт. Светильник имеет исполнение по уровню и виду взрывозащиты РО Ia С, климатическое исполнение УХЛ 5; степень защиты оболочки IP 54.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Световой поток при включенном рабочем режиме светильника, лм, не менее, 30
2. Напряжение питания от аккумуляторной батареи, В  $3,6 \pm 0,5$
3. Габаритные размеры, мм, не более :
  - корпуса 135x102x42
  - фары 95x100x105
  - длина шнура  $1400 \pm 140$

4. Время непрерывной работы светильника, ч, не менее 10
5. Ток срабатывания искрозащиты, А, не более 1,5
6. Масса, кг, не более: 0,85

### Условия эксплуатации светильника

- Температура окружающей среды, ° С от 5 до 35
- Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 87,8 до 119,7 (660-900)
- Относительная влажность окружающего воздуха, %, при температуре 35 ° С до 100

В светильнике в качестве источника света применены сверхъяркие светодиоды с желтым спектром излучения и малогабаритные литий-ионные аккумуляторы. Аккумуляторная батарея и блок искрозащиты расположены в корпусе и залиты компаундом, что исключает воспламенение взрывоопасной смеси от любого искрения.

Переключение с рабочего на аварийный режим освещения производится поворотом переключателя, расположенного на фаре.